

## BẢNG TIÊU CHUẨN BỘ TỜI CHỐNG CHÁY

Mã: TC-02/BT

Lần sửa đổi: 08

Ngày áp dụng: 05/06/2021

TÊN BỘ TỜI		YHFD 300		YHFD 500		YH800	YH1000	YH1300	YH2000
<b>I Vật tư đồng bộ theo bộ tời (OPERATOR)</b>									
1	Động cơ (Motor)	YHFD 300		YHFD 500		YH800	YH1000	YH1300	YH2000
2	Mặt bích (Bracket)	YJ-313A		YJ-616A		815A	MB1.8 (1.0ton)	MB1.8 (1.3ton)	MB2.0
3	Nút bấm Âm tường (Push button)	Đồng bộ theo bộ tời		Đồng bộ theo bộ tời		Đồng bộ theo bộ tời	Đồng bộ theo bộ tời	Đồng bộ theo bộ tời	Đồng bộ theo bộ tời
<b>II Phụ kiện lựa chọn thêm (OPTIONAL)</b>									
		<b>SDS</b>	<b>TTM</b>	<b>SDS</b>	<b>TTM</b>	<b>TTM</b>	<b>TTM</b>	<b>TTM</b>	<b>TTM</b>
4	Hệ thống đóng cửa tự động (SDS) bao gồm Chốt ly hợp, Bộ cảm biến nhiệt và cầu chì nhiệt	SDS	-	SDS	-	-	-	-	-
5	Role thời gian (TTM )	-	TTM	-	TTM	TTM	TTM	TTM	TTM
6	Bộ chuyển đổi nguồn (220V-24V)	BCĐ	BCĐ	BCĐ	BCĐ	BCĐ	BCĐ	BCĐ	BCĐ
7	Đầu báo khói (Smoke sensor)	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS	SS
8	Đầu báo nhiệt (Thermal sensor)	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS	TS
9	Lưu điện (UPS)	UPS P1000/ P2000	UPS P1000/ P2000	UPS P1000/ P2000	UPS P1000/ P2000	UPS P2000	-	-	-

**1 Nguyên lý hoạt động:**

Bộ tời đồng bộ có hai loại: Loại sử dụng SDS và loại sử dụng TTM

- SDS: Nhận tín hiệu cháy thì cửa sẽ đóng xuống đến hết hành trình
- TTM: Nhận tín hiệu cháy, cửa sẽ đóng xuống một khoảng thời gian (theo cài đặt) sau đó dừng lại (dành thời gian thoát hiểm) sau đó sẽ tiếp tục đóng xuống

**2 Tín hiệu cháy**

- + Tín hiệu báo cháy trung tâm của tòa nhà (Thường tín hiệu cháy này được chuyển đến các tiếp điểm khô, khi cháy tiếp điểm đóng lại, truyền tín hiệu đến SDS hoặc TTM)
- + Tín hiệu báo cháy bên ngoài:
  - Đầu báo khói
  - Đầu báo nhiệt

**3 Lựa chọn bộ tời chống cháy khi toà nhà CÓ hệ thống báo cháy**



- + Với SDS: Các mục 1,2,3,4,6
- + Với TTM: Các mục 1,2,3,5,6

**4 Lựa chọn bộ tời chống cháy khi toà nhà KHÔNG CÓ hệ thống báo cháy**

- + Với SDS: Các mục 1,2,3,4,6 hoặc 1,2,3,4,6, 7 (hoặc 8)
- + Với TTM: Các mục 1,2,3,5,6, 7 (hoặc 8)

**5 Lựa chọn mục 9 khi toà nhà KHÔNG CÓ nguồn điện dự phòng**

- **Ghi chú:** Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dương Thạch Nguyễn*